

asa
TAILORMADE IN ITALY

VOLTA 50 SM

MOTORE CORTO

Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per:

screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.




asa

TAILORMADE IN ITALY


PROGRAMMAZIONE

PUNTO DI ARRESTO BASSO

- 1** Inserire la chiave magnetica all'interno della sede PROG




- 2** Raggiungere il punto di arresto BASSO desiderato premendo il pulsante BASSO



- 3** Per la regolazione fine utilizzare i pulsanti BASSO e ALTO



- 4** Rimuovere la chiave magnetica



- 5** Confermare il punto di arresto BASSO premendo il pulsante BASSO (~2s)




- 6** FEEDBACK



PUNTO DI ARRESTO ALTO

- 7** Inserire la chiave magnetica all'interno della sede PROG.




- 8** Raggiungere il punto di arresto ALTO desiderato premendo il pulsante ALTO



- 9** Per la regolazione fine utilizzare i pulsanti BASSO e ALTO



- 10** Rimuovere la chiave magnetica



- 11** Confermare il punto di arresto ALTO premendo il pulsante ALTO (~2s)




- 12** FEEDBACK



FEEDBACK

RESET

- 1** Inserire le 2 estremità della bacchetta magnetica nelle due sedi (RESET)



- 2** Tenere premuto per circa 2 secondi uno dei due tasti (o ALTO o BASSO)



- 3** 2 FEEDBACK di conferma reset eseguito



FEEDBACK